

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ Z OSPRZĘTEM WG OZNACZEŃ NASTĘPUJĄCYMI PRZEWODAMI:
   - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA–YDYpżo 3(4)x1.5mm2–750V
   - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH W POKOJACH–YDYpżo 3x1.5mm2–750V
   - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH W KUCHNI I ŁAZIENCE–YDYpżo 3x2.5mm2–750V
   - INSTALACJA ZASILANIA KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ–YDYżo 5x2.5mm2–750V
   - INSTALACJA DOMOFONOWA UPT kat.5 4x2x0.5mm2 W RL 22
   - INSTALACJA TELEFONICZNA YnTKSY 2x2x0.5c W RL 16
   - INSTALACJA RTV RG6Cu W RURCE PESZEL 16
   - INSTALACJA OPOMIAROWANIA WODY–YTKSYekw 3x2x0.5 W RVS 11 (PRZEWÓD UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ URZĄDZEŃ)
2. ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ NA WYS. +1.4m OD POZIOMU POSADZKI
3. WYPROWADZENIE DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NAD UMYWALKAMI W ŁAZIENCE, ORAZ KINKIETY INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI +2.0m OD POZIOMU POSADZKI
4. GNIAZDA WTYKOWE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI OD POZIOMU POSADZKI:
   + 0.3m W POKOJACH I PRZEDPOKOJACH
   + 1.2m, 2.1m W KUCHNIACH
   + 1.4m W ŁAZIENKACH
   + 0.3m GNIAZDA TELEFONICZNE I RTV
5. OSPRZĘT BRYZGOODPORNY INSTALOWAĆ WTYNKOWO
6. ŁĄCZNIKI INSTALOWANE W GRUPACH NALEŻY INSTALOWAĆ W RAMKACH WIELOKROTNYCH
7. INSTALACJĘ MIEJSCOWYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH W ŁAZIENKACH WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
8. KUCHENKI ELEKTRYCZNE NIE SĄ OBJĘTE NINIEJSZYM PROJEKTEM

OZNACZENIA:

- WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
- ŁĄCZNIK 1–BIEG. 6A:250V PODTYNKOWY Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ PODTYNKOWĄ TYPU PK–60/PT
- J.W. LECZ ŚWIECZNIKOWY Z PUSZKĄ J.W.
- PRZYCISK "DZWONEK" Z PUSZKĄ J.W. Z NUMEREM MIESZKANIA – WG PROJ. WNĘTRZ
- GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE PODWÓJNE 2x2P+Z 10/16A;250V Z PUSZKĄ INSTALACYJNA PODTYNKOWĄ KOŃCOWĄ
- GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+Z 10/16A;250V W WYKONANIU BRYZGOODPORNYM
- PUSZKA INSTALACYJNA KOŃCOWA, PODTYNKOWA PRZYGOTOWANA DO MONTAŻU GNIAZDA RTV
- GNIAZDO TELEFONICZNE
- APARAT ODBIORCZY DOMOFONU
- DZWONEK 230V – INSTALOWANY NA TABLICZCE TM
- WYPUST ZASILANIA KUCHNI ELEKTRYCZNEJ –PUSZKA BRYZGOODPORNA 2–WYLOTOWA NA WYS. +0.3 OD POSADZKI (DOTYCZY KUCHNI)
- NPX NUMER POLICYJNY
- AX OPRAWA IP 44 WYPOSAŻONA W RCR (radiowy czujnik ruchu) ORAZ CZUJNIK ŚWIATŁA NP. TYPU LUXOMAT HF–L1 NR KOD.94407
- OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO –11W; SA ; IP 55 WYPOSAŻONA:
  – W INWERTER O CZASIE DZIAŁANIA 1h
  – W PIKTOGRAM KIERUNKU EWAKUACJI

SYSTEM TN–S

INWESTOR:	WYKONAWCA:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23	GEOTECHNICA geologia & budownictwo 87–100 Toruń, ul.Kościuszki 49d tel.(0–56) 655–80–40; fax.(0–56) 655–96–75 e–mail: biuro@geotechnica.pl

ZADANIE:	STADIUM:	NR ZLECENIA:
BUDYNEK WIELORODZINNY NR 14 86-300 Grudziądz ul. Stachury 14 dz. nr 55/4, obręb 28	PROJEKT WYKONAWCZY	06/G
	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	NR ARCHIWALNY:
RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1:100	06/13

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYS.:
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTR.	inż. Andrzej Karmiński	BP–RN–V/177/ /TO/79		IV.2013r.	E-01
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTR.	mgr inż. Jacek Kamiński	GP–I.7342/58/ /TO/94		IV.2013r.	

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE